

Куплунги

КУПЛУНГИ ЗА СОНДИ				
Код	Външен вид	Описание	Характеристики	Монтаж
C1		Завинтващ се куплунг M12	- с 4 или 5 пера, мъжки, завинтващ се - контакт 60V/3A - IP68 - 23x21x18 mm	към тяло на сонда
C1A		Комплект куплунги M12	- с 4 или 5 пера, мъжки / женски, завинтващи се - контакт 60V/3A - IP68 - женски корпус 40x35x20 mm	към тяло на сонда / към кабел
C1S				
C2		Завинтващ се куплунг M8	- с 3 или 4 пера, мъжки, завинтващ се - контакт 60V/3A - IP68 - 16x12x12 mm	към тяло на сонда
C3		Комплект щепселни куплунги Ø8	- с 3, 4 или 5 пера, мъжки / женски, щепселни - контакт 60V/3A - за кабел с диаметър 3,6...5 mm - IP40 - мъжки корпус 24x10x10 mm	към устройство / към кабел на сонда
C4		Аудио жак	- с 5 пера, мъжки, щепселен - контакт 34V/4A - за кабел с диаметър 5,5 mm - IP30 - 59x17x17 mm	към кабел на сонда
C5		Стандартен куплунг за ТД	- с 2 пера (Ø4,8), мъжки, щепселен - за ТД тип "Е", "J", "K", "N", "R", "S", "Т" - за кабел с диаметър 5,5 mm - 48x25x13 mm	към кабел на сонда
C6		Миниатюрен куплунг за ТД	- с 2 пера (2,4x0,8), мъжки, щепселен - за ТД тип "Е", "J", "K", "N", "R", "S", "Т" - за кабел с диаметър 4,9 mm - 49x17x8 mm	към кабел на сонда
C7		Комплект куплунги DIN 43650	- с 4 пера (3+маса), мъжки / женски, щепселни с фиксиращ винт - контакт 250V/16A - за кабел с диаметър 4,5...10 mm - IP65 (с уплътнение) - женски корпус 50x35x30 mm	към тяло на сонда / към кабел
C8		Комплект куплунги DIN 43651	- със 7 пера (6+маса), мъжки / женски, щепселни с фиксиращ винт - контакт 250V/10A - за кабел с диаметър 7...9 mm - IP65 (с уплътнение) - 65x53x30 mm	към тяло на сонда / към кабел
C9		Комплект метални щепселни куплунги LEMO	- с 2, 3, 4, 5 или 6 пера, мъжки / женски, щепселни - контакт 700V/7A - за кабел с диаметър 4,1...5 mm и сечение макс. 0,34 mm <sup>2</sup> - IP50 - Ø9,5x36 mm	към тяло на сонда / към кабел

Производителят си запазва правото за промени в данните от каталога без предварително уведомяване !